

## Nastavenie inteligentnej domácej centrály DD7006?

### Nastavenie Smart Boxu

1. Stiahnime si aplikáciu **ShadeMate** a registrujme sa (Sign up)
2. Vyberme región (Afrika, Asia, Europe) a vytvorme si prihlasovacie meno
3. Následne vytvorme 8 miestne prihlasovacie heslo (Back up kód si uložíme)
4. Teraz sa môžeme prihlásiť do aplikácie
5. V pravom hornom rohu kliknime na tlačidlo **plus (+)**
6. Vyberme si z možností „**Add new Hub**“
7. Na zariadení DD7006M stlačme a podržme tlačidlo **nastavenia (Setting)**, kým zariadenie nesvieti na fialovo, následne stlačme v aplikácii **Next**
8. Naskenujme do aplikácie **QR kód** nachádzajúci sa na DD7006M
9. Ak sa zobrazí **Most** (Bridge) a zobrazí sa možnosť „Pridať do môjho domu“, pridajte požadované zariadenie. Zadaťte mu názov a potom vyberte možnosť **Done**
10. Zariadenie sa následne pripojí k Vašej aplikácii (trvá to cca 20-30 sekúnd)
11. Zadaťte v aplikácii názov zariadenia a potom vyberte možnosť **Next**
12. Pridajte prvú miestnosť, do ktorej chcete zariadenie vložiť, a potom stlačte **Done**
13. Zariadenie sa následne aktualizuje a základné nastavenia sú hotové

### Párovanie s motormi BIDI (DD7006M je kompatibilné iba s motormi tohto typu)

1. Najprv si vytvorme miestnosti, v ktorých chceme tienenie automatizovať
2. Kliknime na ikonu **plus (+)** v pravom hornom rohu
3. Vyberte z možností „**Add new Radio Device**“
4. Vyberme si typ tieniacej techniky, ktorú chceme spárovať
5. Vyberte zariadenie DD7006M a znova kliknime na **Next**
6. Vyberme možnosť **By Remote** a kliknime na **Next**
7. Následne sa Vám objaví animácia ako programovať diaľkový ovládač, po preštudovaní kliknime na **Next**
8. Pre spárovanie kliknime na **P2** (motor kývne a pípne) následne znova **P2** (motor kývne a pípne), po spárovaní **Done**
9. Teraz stačí pomenovať Vaše tienenie a môžete používať zariadenie s radosťou.

