

*Programovanie DD291AH (rádiový prijímač)  
pre motor s mechanickými koncovými polohami*

---

**1. Programovanie diaľkového ovládača:** Zapojte prijímač pod prúd, ktorý Vám dá signál pípnutím. Následne do 10 sekúnd stlačte tlačidlo STOP na požadovanom kanáli diaľkového ovládača a podržte ho stlačené (približne 3 sekundy), kým motor nepípne a nekývne na znak ukončenia ladenia. Vyskúšajte smerové tlačidlá.

---

**2. Zmena smeru v prípade potreby:** po spárovaní prijímača s diaľkovým máte na tento úkon 30 sekúnd. Stlačte a podržte súčasne tlačidlá DOWN a UP na vašom kanáli, kým motor nepípne a nekývne na znamenie, že zmena je dokončená (približne 3 sekundy). Teraz vyskúšajte smerové tlačidlá.

---

**3. Odstránenie spárovania:** klasická metóda "P2, STOP, P2". Takže nepotrebuje výpadok napájania, stačí 1x stlačiť tlačidlo P2 (motor zapípa a kývne), potom 1x tlačidlo STOP (motor zapípa a kývne), potom 1x tlačidlo P2 (motor zapípa a kývne). Teraz je zrušenie hotové.

---

**4. Režim krokového pohybu:** V prípade štandardného diaľkového ovládača BIDI po zarovnaní stlačte a podržte súčasne tlačidlá DOWN a UP na kanáli (približne 6 sekúnd), kým motor nepípne a nekývne, potom stlačte tlačidlo STOP 1x (motor tiež pípne a kývne), čo znamená, že je pripravený a môžete vyskúšať smerové tlačidlá. Ak stlačíte smerové tlačidlo na chvíľu, žalúzie sa budú len nakláňať, ak budete držať smerové tlačidlo stlačené nepretržite (min. 3 sekundy), žalúzie sa rozbehnú na doraz.

---

*V prípade lamelového otočného diaľkového ovládača (DD1810, DD1812):* po spárovaní stlačte „P2, DOWN, DOWN“. Následne máte 8 stupňov (takže môžete lamelu žalúzie veľmi jemne nakláňať).

Smart Home Technology s.r.o.  
Korzo Bélu Bartóka 345/12  
929 01 Dunajská Streda

Prev.: Dunajské nábregie 1151,  
945 01 Komárno  
Tel. +421915054207  
Email: [smarthomekn@gmail.com](mailto:smarthomekn@gmail.com)  
Web: [www.smarthometech.sk](http://www.smarthometech.sk)

