

*Programovanie DC291A (rádiový prijímač) pre
motory vonkajších žalúzií*

-
- 1. Programovanie diaľkového ovládača:** zapojte prijímač pod prúd, ktorý Vám dá signál pípnutím. Následne do 10 sekúnd stlačte tlačidlá následne „P2, P2, UP“, motor zakaždým pípne raz a kývne, po skončení úkonov motor pípne 3x a kývne na znak ukončenia ladenia. Vyskúšajte smerové tlačidlá.

 - 2. Zmena smeru v prípade potreby:** po spárovaní prijímača s diaľkovým máte na tento úkon 30 sekúnd. Na motore stlačte zelený gombík a podržte ho 6 sekúnd kým žalúzia nedá spätnú väzbu kývnutím a pípnutím. Teraz vyskúšajte smerové tlačidlá.

 - 3. Kopírovanie ovládača:** na pôvodnom diaľkovom ovládači stlačte 2x „P2“ a na novom 1x „P2“. Vyskúšajte smerové tlačidlá na novom diaľkovom ovládači. Pre tento úkon nie je potrebné odpojiť zariadenie z elektriny.

 - 4. Odstránenie spárovania:** klasická metóda "P2, STOP, P2". Pre tento úkon nie je potrebné odpojiť zariadenie z elektriny, stačí 1x stlačiť tlačidlo P2 (motor zapípa a kývne), potom 1x tlačidlo STOP (motor zapípa a kývne), potom 1x tlačidlo P2 (motor zapípa a kývne). Teraz je odstránenie prepojenia hotové.

 - 5. Režim krokového pohybu:** pre nastavenie krokového režimu je potrebné stlačiť tlačidlá následne „P2, UP, P2“. Teraz máme nastavené krokovanie vonkajších žalúzií, čo nám poskytuje jemný pohyb lamiel.
-

Smart Home Technology s.r.o.
Korzo Bélu Bartóka 345/12
929 01 Dunajská Streda

Prev.: Dunajské nábřežie 1151,
945 01 Komárno
Tel. +421915054207
Email: smarhomekn@gmail.com
Web: www.smarthometech.sk

