

## Programovanie žalúziového motora 55ZSE6+ s elektronickým koncovým vypínaním

Nastavenie motora je možné iba so Smart Home programovacím káblom ( 5m dĺžky ) a hirschmann spojkou

- smer HORE
- smer DOLE
- tlačidlo PROGRAM



**Najprv vždy nastavujeme hornú koncovú polohu:** stlačíme tlačidlo HORE a držíme ho stlačené dovtedy, kým nedosiahneme želanú hornú pozíciu, tam pustíme tlačidlo HORE a motor zastane (zastavíme vždy pred núdzovým vypínačom). Teraz stlačíme tlačidlo „P“ a držíme zatiaľ stlačené (cca 7 sec.), kým motor neurobí 1x pohyb hore-dole (týmto sa potvrdilo nastavenie hornej koncovkej polohy).

**Teraz môžeme nastaviť dolnú koncovú polohu:** stlačíme tlačidlo DOLE a držíme ho stlačené dovtedy, kým nedosiahneme želanú dolnú pozíciu (k úplnému uzavretiu). Keď motor zastal, stlačíme tlačidlo „P“ a držíme zatiaľ stlačené (cca 7 sec.), kým motor neurobí 1x pohyb horedole (týmto sa potvrdilo aj nastavenie dolnej koncovkej polohy). Nastavenie polôh je hotové, motor môžeme pripojiť k sieti.

### **Koncové polohy vieme upraviť (znovu nastaviť) ak zrušíme predošlé nastavenia:**

Žalúzie dáme do strednej polohy (niekde medzi hornou a dolnou koncovou polohou). Na programovacom kábli stlačíme naraz tlačidlo „P“ a tlačidlo HORE a držíme stlačené (cca 3 sec.), potom tlačidlo „P“ pustíme na 1 sec. Teraz znova stlačíme tlačidlo „P“ (pričom tlačidlo HORE sme stále držali) a držíme stlačené obidve tlačidlá, kým motor neurobí 2x pohyb hore-dole a tým potvrdí, že sa mazanie uskutočnilo! Týmto sme vymazali koncové polohy na motore a môžeme ich znova naprogramovať (najprv vždy hornú a potom aj dolnú koncovú polohu na základe hore uvedeneho).

### **Charakteristiky motora:**

- Prevádzkový čas 4 min. (ochrana proti prehriatiu)
- Dĺžka tela motora 21 cm (najmäňší na trhu)
- 35 ot./min. (IP54 ochrana pary)
- Tlačidlo núdzového zastavenia na spodku motora
- Extra tichý chod: 55 dB

Smart Home Technology s.r.o.

Korzo Bélu Bartóka 345/12

929 01 Dunajská Streda

[www.smarthometech.sk](http://www.smarthometech.sk)

Prev.: Dunajské nábřežie 1151,

945 01 Komárno

Tel: 0915 403 766

[smarthomekn@gmail.com](mailto:smarthomekn@gmail.com)